

Installationsguide

iWL250B

Koppla **PAY@TABLE** till kassan

1. Tryck på *menu*
2. Välj *TcpTunnel (1)*
3. Välj *Settings (2)*
4. Tryck på URL (2)
5. Ange kassans IP nummer. **Du finner det på informationsraden längst upp på kassans skärm.**
6. Spara genom att trycka på grön knapp
7. Tryck på *röd knapp* för att komma tillbaka till Conn.Fail
8. Tryck på *F2*



Skicka från kassan till terminalen. Från Vikingläge (lösenkort krävs i vissa steg)

1. Tryck på *menu*
2. Välj *adminmeny (8)*
3. Välj *inställningar (6)*
4. Tryck på *ändra (1)*
 - a. Välj *kommunikation (2)*
 - b. KOMM. TYP = (grön + pilar för att ändra)
 - c. Tryck röd knapp för att gå tillbaka
5. Välj *kassa (3)* (bläddra i menyn med pilarna, grön + pilar för att ändra, grön för att spara)
 - a. ECR = JA
 - b. KOMM. TYP = IP ETHERNET
 - c. ECR IP ADDRESS = IP som kassan har
 - d. ERC IP PORT = 6001, 6002 (Kort1 = 6001, Kort2= 6002, får inte vara dubletter)
 - e. KORTINFO = Aldrig
 - f. Kvittohuvud/fot = NEJ
6. Tryck på röd knapp några gånger för att starta om terminalen.

Från **PAY@TABLE**-läge (lösenkort krävs i vissa steg)

1. Tryck på *menu*
2. Välj *viking PA*
3. Välj *adminmeny (8)*
4. Välj *inställningar (6)*
5. Tryck på *ändra (1)*
 - a. Välj *kommunikation (2)*
 - b. KOMM. TYP = (grön + pilar för att ändra)
 - c. Tryck röd knapp för att gå tillbaka
6. Välj *kassa (3)* (bläddra i menyn med pilarna, grön + pilar för att ändra, grön för att spara)
 - a. ECR = JA
 - b. KOMM. TYP = IP ETHERNET
 - c. ECR IP ADDRESS = kassans IP adress
 - d. ERC IP PORT = 6001, 6002 (Kort1 = 6001, Kort2= 6002, får inte vara dubletter)
 - e. KORTINFO = Aldrig
 - f. Kvittohuvud/fot = NEJ
7. Tryck på röd knapp några gånger för att starta om terminalen.