

blacklinesafety G7

Anleitung für die optionalen Echtzeit-Funktionen



G7 kann mit Echtzeit-Funktionen zur Überwachung Ihrer Sicherheit ausgestattet werden, die entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden können.

Auf Ihrem Gerät können diese Funktionen aktiviert sein oder nicht. Sprechen Sie daher mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten, um herauszufinden, wie Ihr Gerät konfiguriert ist.

ECHTZEIT-FUNKTIONEN VON G7

Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten, um herauszufinden, wie Ihr G7 konfiguriert ist.



SOS-Alarm



Rückmeldung



Bewegungserkennung



Sturzerkennung



Nachrichtenversand



Sprachanrufe



GPS-Standort



Kompatible
Innenbereichsortung



Push-to-talk

ALARM UND WARNLICHTER

G7 wird mit Hilfe von Lichtern und Tönen kommunizieren. Die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten werden nachfolgend dargelegt.

Gelbe Lichter zeigen eins von zwei Dingen an:



Gelbe Warnsignale sind Kommunikationen, die nur zwischen Ihnen und Ihrem Gerät stattfinden.

Gelbe Rückmeldesignale gehen in rote Alarme über, wenn sie nicht rechtzeitig bestätigt werden.

Rote Lichter zeigen immer einen roten Alarm an.



Rote Alarme werden umgehend an das Überwachungspersonal weitergeleitet.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, warum G7 einen Alarm ausgibt, dann prüfen Sie Ihr LCD-Display.

SOS-ALARM



Was ist ein SOS-Alarm?

Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie den SOS-Hebel betätigen, um Hilfe anzufordern.

Was muss ich tun?



Ziehen Sie den roten Hebel, um einen SOS-Alarm auszulösen und um sofortige Hilfe anzufordern.

Was bedeutet das blaue Licht?

Das blaue LiveResponse-Licht zeigt an, dass Ihre Alarmmeldung empfangen wurde, und dass das Überwachungspersonal Ihrem Notfallprotokoll folgt, um Ihre Sicherheit zu garantieren und den Alarm zu beheben.



GELBE RÜCKMELDESIGNALE

G7 prüft, um zu bestätigen, dass es Ihnen gut geht. Es gibt drei Arten von gelben Rückmeldesignalen, die entsprechend Ihren Bedürfnissen angepasst werden können.



Rückmeldungen

Bei einer Rückmeldung handelt es sich um einen Countdown-Timer, der regelmäßig überprüft, dass es Ihnen gut geht.



Sturzerkennung

G7 überwacht Ihre Beschleunigung und wird prüfen, ob es Ihnen nach dem Erkennen eines potentiellen Sturzes gut geht.



Bewegungserkennung

G7 überwacht Ihre Bewegungen und prüft, ob es Ihnen gut geht, wenn keine Bewegungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums erkannt wird.

Was muss ich tun?



Falls es Ihnen gut geht, drücken Sie den Hebel. Dadurch kehrt das G7-Gerät in seine normale Betriebsfunktion zurück.

FUNKTIONSWEISE VON RÜCKMELDUNGEN

Bei einem Sicherheitsereignis wie einer verpassten Rückmeldung, einer fehlenden Bewegung oder einem erkannten Sturz tritt die folgende Sequenz auf.

1. Zeiträumen des gelben Rückmeldesignals. G7 fragt Sie, ob es Ihnen gut geht. Der Zeitraum für diese Rückmeldung kann in Blackline Live konfiguriert werden.
2. Wenn Sie nicht bestätigen, dass es Ihnen gut geht, so wird G7 in den roten Alarm übergehen und dem Überwachungspersonals einen Alarm senden
3. Das blaue LiveResponse-Licht lässt Sie wissen, dass das Überwachungspersonal Ihrem Notfallprotokoll folgt, um Ihren Alarm zu beheben und Ihre Sicherheit zu garantieren.

Wenn der rote Alarm behoben ist, kehrt das Gerät in den Normalzustand zurück.

GELBE WARNSIGNALE

G7 hat Ihnen etwas mitzuteilen. Diese Kommunikation findet nur zwischen Ihnen und G7 statt. Diese Alarme werden nicht an das Überwachungspersonal weitergeleitet. Zu den gelben Warnsignalen, die auf Ihrem G7 konfiguriert werden können, zählen:



Netzwerk-
verbindung
unterbrochen



Akku
schwach



Neue
Nachricht



Eingehender
Anruf

Was muss ich tun?



Drücken Sie, sobald Sie den Bildschirm Ihres G7-Geräts gelesen haben, die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile, um das gelbe Warnsignal stumm zu schalten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, warum G7 ein gelbes Warnsignal ausgibt, dann lesen Sie Ihr LCD-Display.

WECHSELSEITIGE KOMMUNIKATION



Nachrichtenversand

G7 wird ein gelbes Warnsignal ausgeben, wenn Sie eine Nachricht empfangen. Drücken Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile, wenn Sie die Nachricht gelesen haben. Sie können mit 1 der 10 festgelegten Nachrichten antworten oder Ihre eigene Nachricht aus dem Nachrichten-Menü erstellen.

G7 kann mit den folgenden Funktionen ausgestattet sein



Wechselseitige Sprachanrufe

Wenn Sie einen Anruf vom Überwachungspersonal erhalten, dann hören Sie einen lauten Chirp-Ton und der Anruf beginnt. Sie können ungehindert sprechen. Wenn der Anruf endet, dann hören Sie einen weiteren lauten Chirp-Ton.



Push-to-talk (PTT)

Dank PPT können Sie das G7-Gerät wie ein Funksprechgerät verwenden. Zum Übertragen auf Ihren Kanal drücken und halten Sie den roten Hebel. Sie können sprechen, wenn G7 nicht länger piept, halten Sie dabei den Hebel und lassen Sie diesen los, wenn Sie fertig sind. Ein Ändern des Kanals kann über die Menüoption „PTT-Kanäle“ vorgenommen werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie support.BlacklineSafety.com, um die technische Bedienungsanleitung herunterzuladen, in der Sie Hinweise zur Nutzung und Konfigurierung der Eigenschaften und Spezifikationen Ihres Geräts lesen können.

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr)

Gebührenfrei: +1-877-869-7212
sales@blacklinesafety.com

Großbritannien (8:00-17:00 Uhr GMT)

+44 1787 222684
esusupport@blacklinesafety.com

International (rund um die Uhr)

+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com