

COMO FAZER PARA INICIAR MEU TURNO?



R: Pressione o botão liga/desliga e aguarde até que a luz verde contínua acenda. Pressione uma vez firmemente o botão liga/desliga no G7. Quando a luz do SureSafe™ estiver verde, você estará seguro para começar a trabalhar.

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO EM VERDE?



R: Você perdeu a conexão com a Rede de Segurança da Blackline. Sua segurança não está sendo monitorada; é seguro trabalhar somente quando a luz do SureSafe estiver verde.

COMO FAZER PARA LIGAR EM BUSCA DE AJUDA?



R: Puxe a trava vermelha se precisar de ajuda. Seu dispositivo alertará a equipe de monitoramento.

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO EM AMARELO?



R: Seu dispositivo está solicitando confirmação de que você está seguro. Pressione a trava uma vez para a confirmação de presença e silenciar o bipe. Se não tiver certeza do motivo pelo qual o G7 está com um alarme amarelo pendente, leia a tela para obter esclarecimentos.

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO RAPIDAMENTE EM AMARELO?



R: O G7 tem uma mensagem para você. Leia a tela do G7; ela tem uma mensagem que pode ser uma mensagem de texto, chamada de voz, interrupção da conexão à rede, bateria fraca ou um alarme de aviso sobre gases ou sensores. Para silenciar este alarme, pressione simultaneamente e mantenha pressionados os botões de seta para cima e para baixo por três ciclos de bipe.

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO RAPIDAMENTE EM VERMELHO?



R: O G7 se comunicou com a equipe de monitoramento. O G7 comunicou imediatamente um alerta vermelho à equipe de monitoramento. Se não tiver certeza do motivo pelo qual o G7 está em alerta vermelho, leia a tela para obter esclarecimentos. Para silenciar este alarme, pressione simultaneamente e mantenha pressionados os botões de seta para cima e para baixo por três ciclos de bipe. Isso não cancelará o alerta enviado para a equipe de monitoramento.

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO EM AZUL?



R: A equipe de monitoramento recebeu seu alerta remoto e está respondendo de acordo com o protocolo de emergência. Você não precisa tomar nenhuma medida. A equipe de monitoramento entrará em contato por meio de voz bidirecional (se ativada) ou mensagem de texto para garantir que você está seguro. Assim que a equipe de monitoramento tiver resolvido seu alerta, a luz azul LiveResponse apagará.

COMO FAZER O TESTE DE RESPOSTA OU CALIBRAÇÃO?



R: Use as setas para cima e para baixo para navegar até o teste de resposta ou calibração no menu principal. De lá, siga as instruções na tela do G7.

COMO FAZER PARA ENCERRAR MEU TURNO?



R: Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga no G7. O dispositivo iniciará a sequência de desligamento. Quando a luz do SureSafe estiver desligada significa que você foi desconectado da Rede de Segurança da Blackline e que sua segurança não está mais sendo monitorada. **Carregue após cada turno** Sempre carregue o G7 após cada turno e deixe-o carregando quando não estiver em uso.