

blacklinesafety

G7 PowerPack

Opstartgids

HARDWAREDETAILS



AANSLUITEN OP DE G7

Om de PowerPack op de G7 aan te sluiten:



1. Haal de PowerPack-gesp van de PowerPack door de ontgrendelingslippen naar binnen te drukken

2. Open de metalen clip van de G7

3. Schroef met behulp van een phillips #1-schroevendraaier de schroef van de metalen clip uit het gaatje

4. Verwijder de metalen clip



5. Zet het schroefgaatje van de PowerPack-gesp op het gaatje op de achterkant van de G7

6. Zet de metalen clip van de G7 en de schroef van de PowerPack op het gaatje



7. Schroef door de opening van de metalen clip zowel de PowerPack-gesp als de metalen clip terug op de G7

8. Zet de onderkant van de PowerPack tegen de oplaadpoort van de G7 en schuif deze op zijn plaats totdat u een klik hoort



HOE HET WERKT



De PowerPack is aangesloten op de G7, zodat de batterij van de G7 tijdens uw dienst langer duurt.

Wanneer aangesloten wordt eerst de batterij van de PowerPack gebruikt. Pas wanneer deze een batterijduur van 0% bereikt, gaat de G7 verder op zijn eigen batterij.

De PowerPack verdubbelt de batterijduur van uw G7 (tot 36 uur bij normale werking).

Het is belangrijk om te weten dat de PowerPack van de G7 alleen werkt bij een temperatuur boven de 0°C (32°F).

WAT U ZIET OP DE G7




Wanneer de PowerPack is aangesloten op de G7 licht het oplaadlicht op aan de onderkant van de G7 en geeft het batterij-icoon een bliksemsymbool weer dat aangeeft dat de G7 wordt opgeladen.

OPMERKING: Als de batterij van de G7 volledig leeg is, kunt u deze opladen door te drukken op de oplaadknop van de PowerPack.

Vanuit het accessoiresmenu kunt u informatie zien over de PowerPack (zoals productcode en toestelversie) en het batterijniveau.

Het niveau van de PowerPack kan ook worden gecontroleerd door op de knop te drukken aan de achterzijde van het toestel. De lichtjes lichten op om het batterijniveau weer te geven.



OPLADEN

De G7 PowerPack kan worden opgeladen terwijl deze is aangesloten op de G7 of kan onafhankelijk worden opgeladen met een oplaadclip en -snoer of met Blacklines muuroplader, 5 of 20 batterij-opladers.

Om op te laden aan de G7 of bij onafhankelijke oplading:



1. Voer de micro-usb in in de oplaadclip.
2. Schuif de oplaadclip in de oplaadpoort van de PowerPack.
3. Bij oplading aan de G7 licht het rode oplaadlichtje van de G7 op. De batterijen van de PowerPack en de G7 laden achter elkaar op. Het batterijniveau van de G7 kan worden geraadpleegd op het scherm. Het niveau van de PowerPack kan worden afgelezen van de lichtjes van het batterijniveau bij oplading aan de G7 of bij een onafhankelijke oplading.

OPMERKING: Het opladen van de PowerPack (met G7 of onafhankelijk) kan tot 4 uur duren.

Ga naar support.BlacklineSafety.com voor extra ondersteuningsmateriaal.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis telefoonnummer: 1-877-869-7212

support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk

(Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com