

NX0062



## NX0062 Módulo pared tirador de baño con led

### Descripción

Módulo de pared para tirador de baño con led indicador de alarma. Cableado.

**Dimensiones módulo (sin bastidor):**  
44x44x44mm

**Montaje:**  
Empotrado en caja universal de 60 mm.

### Características Técnicas

- Permite la generación de alarmas mediante el accionamiento de un tirador.
- Funciona en combinación con el tirador de baño NX0073.
- Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable.
- Contacto NA para usos alternativos
- Generación de alarma en caso de arranque del módulo de pared.
- Tirador con recorrido mecánico apreciable y realimentación mecánica y audible (clic).
- Accionable en todas direcciones.
- Posibilidad de conexión de varios módulos en serie o en paralelo.
- Ubicación recomendable entre inodoro y ducha a 1,80 m. de baños de las habitaciones y en los aseos y baños geriátricos.
- Grado de protección: IPX5: chorro de agua.
- Led rojo para señalización de alarma. Led controlable desde señal de 12V ó directamente desde entrada digital de terminal NX00xx

### Funcionalidades

- Cuando se acciona el tirador, el led rojo se enciende visualizando la generación de una alarma y permanece fijo hasta que la alarma sea finalizada.
- Posibilidad de tropicalizar el módulo como protección contra la humedad y la condensación de la pared.